

Go!Motion USB 線性運動感應器

GO-MOT

範圍：0.15 至 6 m

解析度：1 mm

溫度補償：自動

準確度：2mm

超聲波頻率：50 kHz

功率消耗：51 mA

電源：USB / DIG (電腦、LabQuest) 或 4 AA 電池 (計算機)

